

## Pojemnik na baterie litowe 3.6 V do montażu w osłonie COMETEO F8000

kod: SP015C



Pojemnik na baterie SP015C jest przeznaczony do montażu w osłonie [COMETEO F8000](#) jako wyposażenie dla przetworników zasilanych bateryjnie z łączności radiową w sieci Sigfox (z serii [Wx8xx](#)).

Pozwala na zasilanie przetwornika z jednej lub dwóch baterii litowych rozmiaru "C" o napięciu 3.6V, wydłużając w ten sposób sześciokrotnie czas działania w porównaniu ze standardowym czasem działania na jednej baterii wewnętrznej "AA". Jest wyposażony w adapter podłączeniowy, który jest montowany zamiast wewnętrznej baterii przetwornika. Pojemnik na baterie SP015C nadaje się do zastosowań, w których czas pracy na standardowej baterii wewnętrznej jest niewystarczający a zasilanie sieciowe (z opcjonalnymi akcesoriami) nie może być zastosowane.

Pojemnik SP015C jest dostarczany oddzielnie, bez baterii. Jest przeznaczony dla litowych ogniw pierwotnych 3.6V, rozmiaru "C". Zalecamy stosowanie baterii Tadiran SL2770/S (kod zamawiania [A4206](#)). Można zinstaltować jedną lub 2 baterie.

### Dane techniczne

|                                                                |                                                                      |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| PARAMETRY OGÓLNE                                               |                                                                      |
| Zalecane ogniwa litowe                                         | Tadiran SL2770/S, 3.6 V, rozmiar "C";                                |
| Napięcie wyjściowe                                             | 3.6 V                                                                |
| Ciągły prąd wyjściowy                                          | max. 200 mA                                                          |
| Zabezpieczenie przeciwzwarciowe                                | brak (zalecane ogniwa nie są niebezpieczne w razie zwarcia)          |
| Złącze wyjściowe: adapter podłączeniowy do przetworników Wx8xx |                                                                      |
| Położenie robocze                                              | pionowe z dławikami skierowanymi w dół                               |
| Stopień ochrony                                                | IP65 (po zamontowaniu adaptera podłączeniowego w przetworniku Wx8xx) |
| Temperatura pracy                                              | -30 do 60°C                                                          |
| Masa bez ogniw                                                 | 200 g (z adapterem podłączeniowym)                                   |
| Masa                                                           | 30 g                                                                 |
| Wymiary                                                        | 120x93x43 mm                                                         |