

## Przetwornik temperatury Pt1000 0°C do +400°C/ 4 do 20 mA

kod: P4171



Przetwornik temperatury do współpracy z sondami Pt1000. Do pracy wewnątrz i na zewnątrz.  
For external Pt1000 temperature probe.

### Dane techniczne

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Dokładność pomiaru               | ±0.7°C                           |
| Skalowanie sygnału 4-20mA        | 0 do +400°C                      |
| Zakres roboczy temperatury       | -30 do +80°C                     |
| Sygnał wyjściowy - dwuprzewodowy | 4-20mA                           |
| Sygnalizacja przerwy czujnika    | >24mA                            |
| Sygnalizacja zwarcia czujnika    | <3.5mA                           |
| Stopień ochrony                  | IP65                             |
| Zasilanie                        | 9-30Vdc, typowo 24Vdc            |
| Wymiary                          | 88.5 x 117 x 39.5 mm (S x W x G) |
| Masa                             | około 125g                       |
| Gwarancja                        | 3 lata                           |